

El BREAKERMATIC CONNECTMASTER es un protector de voltaje de alta tecnología que cuenta con 9 tomas, cuatro en la cara frontal, y cinco en las caras laterales. Las mismas están suficientemente espaciadas, permitiendo conectar transformadores grandes sin afectar las demás conexiones. El CONNECTMASTER puede manejar hasta 15A, suficiente para conectar todos sus equipos electrónicos. El BREAKERMATIC CONNECTMASTER protege a sus equipos electrónicos de bajos y altos voltajes, de picos en la línea y de apagones cortos que son peligrosos para cualquier aparato electrónico. Al detectar alguna condición de falla el CONNECTMASTER desconectará la salida apagando sus equipos para protegerlos, y al normalizarse la condición del voltaje de alimentación, se realizará un ciclo de espera de 15 segundos verificando el restablecimiento total de la línea de voltaje, antes de reconectar sus equipos.

**Ideales para:**

Equipos de Sonido, Laptops, Play Station, TV, VHS, DVD, Wii, Xbox, Consolas de Juegos, Multifuncionales

Modelos correspondientes:

- PRM110- 110Vac / Max. 15A
U00EST / 60Hz

Características:

- **Voltaje nominal:**
110Vrms
- **Corriente del interruptor:**
15Arms
- **Tipo de Contacto:**
Relee Seco
- **Frecuencia:**
60Hz
- **Tensiones de salida permitidas:**
Mín. 90Vrms +/- 2% // Máx. 140Vrms
+/- 2%
- **Retardo de encendido:**
15seg. +/- 20%
- **Tiempo de respuesta:**
1.2seg. +/- 5%
- **Dimensiones:**
Largo: 155mm / Ancho: 120mm / Alto:
43mm
- **Rango de temperatura de operación:**
Mín. 0°C / Máx. 65°C